

## Equipo TGS-MXX-JD4444

### TG-R9-11

|                               |                            |     |
|-------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>Frecuencia</b>             | 433 MHz, 69 canales        |     |
| <b>Fuente de alimentación</b> | 230V AC & 48V AC & 115V AC |     |
| <b>Dimensiones</b>            | ~ 152 x 139 x 58 mm        |     |
| <b>Protección</b>             | IP65                       |     |
| <b>Nivel de seguridad</b>     | SIL3, PLe                  |     |
| <b>Temperatura</b>            | -20 to +55 °C              |     |
| <b>Número de relés</b>        | 7                          | 10A |
| <b>Dúplex</b>                 | Sí                         |     |



1 x TG-R9-11

Receptor compatible con otros modelos de transmisor

### TG-T12-23

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Frecuencia</b>           | 433 MHz, 69 canales     |
| <b>Batería</b>              | Recargable Li-ion       |
| <b>Dimensiones</b>          | ~ 210 x 140 x 130 mm    |
| <b>Protección</b>           | IP65                    |
| <b>Botones</b>              | 4 x 1 (Botones x Pasos) |
| <b>Nivel de seguridad</b>   | SIL3, PLe               |
| <b>Temperatura</b>          | -20 to +55 °C           |
| <b>Direcciones joystick</b> | 4x4 + 4x4               |



1 x TG-T12-23

INCLUYE:



1 x 1/2-433



1 x M830030



2 x M245060



1 x M769780



1 x M769755

SAFE • SMART • STRONG

**teleradio.com**

Dirección central  
C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Edificio Forum (081 10)  
Montcada i Reixac, Barcelona  
Tel. +34 93 575 06 60; Fax +34 93 575 39 11